

Montage van de Estro/Estrocone fakkel


- Zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- Verwijder de montagebeugel door de 2 schroeven A in het trafobakje te draaien
- Bevestig de montagebeugel op het aansluitpunt. Mocht u geen aansluitpunt hebben, vraag uw leverancier dan om een voorziening te maken om het armatuur met een snoer aan te sluiten.
- sluit de bedrading op het lichtpunt aan, sluit de aarde op de hiervoor bedoelde aardlip aan
- Schuif het trafobakje over de montagebeugel en draai de schroeven A door het trafobakje naar buiten

Vervangen van de lamp

- Zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- Draai het garnituur B onder het glas los
- Schuif het glas omlaag en trek het lampje uit de fitting
- Vervang het lampje door een lamp van hetzelfde type
- Schuif het glas weer terug en draai het garnituur weer vast
- Onderin: trek het lampje uit de fitting en steek een nieuwe lamp van hetzelfde type erin


Vervangingslamp:

- Bovenin: GU5,3 12V 20-35 watt of G6,35 12V 20-35
- Onderin: G4 12V 10 watt



Technische gegevens:

- 1x20-35 watt + 1x10 watt 230-12 volt
- IP 20



onderwerp gebruiksaanwijzing Estro/Estrocone fakkel		
datum 03-09-2003	schaal 1:3	nr.
getekend BAVA Lichtarchitectuur		