

Montage Tara maxi indirect

- 1 draai met bijgeleverde inbussleutel de 2 inbusschroeven (A) in de montage doos los
- 2 bevestig de montageplaat op het lichtpunt (zorg dat de spanning uitgeschakeld is)
- 3 zorg dat de bedrading goed omsloten wordt door de rubberen kabeldoorvoer om te voorkomen dat er water in het armatuur komt.
- 4 sluit de bedrading aan het armatuur aan
- 5 bevestig het armatuur op de montageplaat en draai de inbusschroeven goed aan

Vervangen van de lamp:

- 1 zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- 2 draai met de bijgeleverde inbussleutel de 2 inbusschroeven (B) los en verwijder de onderkant
- 3 trek de lamp uit de fitting en steek de nieuwe lamp in de fitting (de nieuwe lamp mag NIET met handen worden beetgepakt, gebruik hiervoor een papertje of plastic zak)
- 4 plaats het geheel weer terug in het armatuur. let op dat de lamp door het gat van de reflector gaat
- 5 draai de inbusschroeven weer goed aan


Attentie:

- het armatuur is alleen bedoeld voor montage voor indirecte verlichting
- zorg dat de vervangingslamp altijd van het zelfde type is (CMH-TC 20 watt)

Technische gegevens:

- energieverbruik: 24 watt
- lamp type: CMH-TC 20 watt
- Klasse: IP54

0,5 m

		
onderwerp	TARA MAXI BUITENLAMP	
datum	24-01-2003	school
	1:2	nr
getekend BAVA Lichtarchitectuur		
