



Montage van de Hanglamp TOUCHE

Controleer voor u met de montage begint of de spanning is uitgeschakeld!

- 1 Haal de armatuur uit de verpakking en draai dopje (D) los.
De trafodeksel komt los, nu kan u de bedrading (rood/zwart) los halen bij de connectors (C).
- 2 Bevestig de montageplaat (M) op het lichtpunt.
- 3 Sluit de draden (220V ~ 230V) aan op de kroonsteen.
- 4 Stel de lengte van de staaldraden in met de draadlifters (L) door de pin in te drukken.
- 5 Stel de lengte van de snoer in via de trekontlasting (T)
Deze kan u los halen van de trafodeksel en terug plaatsen.
- 6 Bevestig de bedrading met de connectors.
- 7 Plaats de trafodeksel terug.

LET OP: vervangen van lichtbron alleen door de fabrikant!

Technische gegevens:

- 16W/350mA LED
- 25W/350mA Dim to warm
- 230V 50Hz
- IP 20

⌀ 0,3 m

BAVA LIGHT CONCEPTS
PRODUCTION

onderwerp gebruiksaanwijzing HL. TOUCHE
project

datum 01-01-2018 schaal 1:10 nr 77351

getekend BAVA

A4 CE